* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Polish. 10/2009. Rev. 1.0

Samsung C6625
Instrukcja obsługi

SAMSUNG

Korzystanie z instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą urządzenia. Podstawowe informacje na temat urządzenia można znaleźć w skróconej instrukcji.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z ikonami stosowanymi w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie – sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób

Przestroga – sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu

Uwaga – wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje

▶ **Przeczytaj** – strony zawierające informacje na dany temat, na przykład: ▶ s.12 (oznacza: "patrz strona 12")

→ **Następnie** – kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: Naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Aparat fot.** (oznacza naciśnięcie **Start**, następnie **Wszystkie progr.** następnie **Aparat fot.**)

[ ] **Nawiasy kwadratowe** – klawisze telefonu, na przykład: [⏻] (oznacza klawisz zasilania)

< > **Nawiasy ostrokątne** – przyciski programowe sterujące różnymi funkcjami na poszczególnych ekranach, na przykład: <**Wybierz**> (oznacza klawisz programowy **Wybierz**)

Informacje o prawach autorskich

Prawa własności technologii i produktów stanowiących elementy tego urządzenia należą do odpowiednich właścicieli:

- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie – Bluetooth QD ID: B013854.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

- Ten produkt zawiera oprogramowanie, na które licencji udziela firma MS, podmiot stowarzyszony Microsoft Corporation. Microsoft oraz oprogramowanie z nazwą Microsoft są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu należy zapoznać się z rozdziałem Umowa: WARUNKI UDZIELENIA PRZEZ MICROSOFT LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE WINDOWS MOBILE 6.1 pod koniec tej instrukcji, w którym przedstawiono prawa i ograniczenia.

Spis treści

Komunikacja 1

Wiadomości 1

Multimedia 6

Menedżer zawartości 6
Radio FM 8
Odtwarzacz strumieniowy 9
Usługa Midomi 9
Program Adobe® Flash® Lite™ 10
Notatki głosowe 11

Funkcje osobiste 12

Kontakty 12
Kalendarz 14
Program Office Mobile 14
Program Adobe® Reader LE 17
Program Menedżer grupy 17
Menedżer plików 19
Zadania 19

Internet 20
Program Internet Explorer 20
Usługa Windows Live 22
Komunikator 22
Czytnik RSS 23
Program Podcast 25

Łączność 27
Korzystanie z bezprzewodowej komunikacji Bluetooth 27
Połączenie przez USB 29
Synchronizacja telefonu 30
Udostępnianie połączenia internetowego na komputerze 33
Połączenie z Internetem lub siecią prywatną 33

Programy dodatkowe 36
Gry 36
Java 36
Czas na świecie 37
Alarmy 38
Zdarzenie 38
Kalkulator 39
Inteligentny przelicznik 39
Stoper 40

Ustawienia 41

Rozwiązywanie problemów a

Umowa: WARUNKI UDZIELENIA PRZEZ MICROSOFT LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE WINDOWS MOBILE 6.1 f

Indeks r

Komunikacja

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wielu typów połączeń i wiadomości przez sieci komórkowe oraz Internet.

Wiadomości

Informacje dotyczące funkcji związanych z obsługą wiadomości. Instrukcje dotyczące wprowadzania tekstu można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi.

Wysyłanie wiadomości MMS

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Obsługa wiadom.** → **SMS/MMS**.
2. Naciśnij klawisz **<Menu>** → **Nowy**.
3. Wprowadź numer adresata lub naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodaj odbiorcę**, aby wybrać kontakt.
4. Naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodaj pole** → **Temat**.
5. Naciśnij klawisz **<Tak>**.
6. Wprowadź temat wiadomości.
7. Przewiń w dół i wprowadź tekst wiadomości.

8. Aby dołączyć istniejący obiekt multimedialny, naciśnij klawisz <**Menu**> → **Dołącz** → typ obiektu.

   Aby wstawić obiekt multimedialny, naciśnij klawisz <**Menu**> → **Dodaj** → typ obiektu.
9. Naciśnij klawisz <**Wyślij**>, aby wysłać wiadomość.

Tworzenie konta e-mail

Przed wysłaniem lub odebraniem wiadomości e-mail musisz utworzyć konto e-mail.

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Obsługa wiadom.** → **Konfiguracja poczty e-mail**.

   Aby w łatwy sposób utworzyć konto e-mail, naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Internet** → **Email Wizard**.
2. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie naciśnij klawisz <**Następny**>.
3. Aby ręcznie skonfigurować konto e-mail, usuń zaznaczenie pola wyboru **Spróbuj pobrać ustaw. poczty e-mail automat. z Intrnetu**.
4. Naciśnij klawisz <**Następny**>.
5. Wybierz zdefiniowanego dostawcę usług e-mail i naciśnij klawisz <**Następny**>.
6. Wprowadź nazwę i naciśnij klawisz <**Następny**>.
7. Wprowadź serwer poczty przychodzącej i wybierz typ konta, a następnie naciśnij klawisz <**Następny**>.
8. Wprowadź nazwę użytkownika i naciśnij klawisz <**Następny**>.
9. Wprowadź serwer poczty wychodzącej i naciśnij klawisz <**Następny**>.

10. Określ, jak często telefon powinien łączyć się z serwerem i sprawdzać przychodzące wiadomości e-mail, korzystając z opcji **Autom. wysył./ odbier.** (jeżeli jest to konieczne).
11. Naciśnij klawisz <**Zakończ**>.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Obsługa wiadom.**.
2. Wybierz nazwę konta e-mail.
3. Naciśnij klawisz <**Menu**> → **Nowy**.
4. Wpisz adres e-mail w polu Do lub naciśnij klawisz <**Menu**> → **Dodaj odbiorcę**, aby wybrać kontakt.
5. Przewiń w dół i wprowadź temat wiadomości.
6. Przewiń w dół i wprowadź tekst wiadomości.
7. Aby dodać załącznik, naciśnij klawisz <**Menu**> → **Wstaw** → typ załącznika.
8. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz <**Wyślij**>.

Pobieranie wiadomości e-mail z serwera

Aby można było pobrać wiadomości e-mail przy użyciu połączenia dostawcy usług internetowych lub połączenia VPN, należy utworzyć konto e-mail.

Aby pobierać wiadomości z konta programu Outlook, zobacz rozdział "Synchronizacja danych." ▶ s. 31

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Obsługa wiadom.**.
2. Wybierz nazwę konta e-mail.
3. Naciśnij klawisz <**Menu**> → **Wyślij/ Odbierz**.

Wyświetlanie wiadomości

Można uzyskać dostęp do folderów wiadomości z wszystkich kont (e-mail, SMS i MMS) w jednym miejscu.

Aby wyświetlić wiadomości:

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Obsługa wiadom.**.
2. Wybierz opcję **SMS/MMS** lub nazwę konta e-mail.

   Zostanie wyświetlona skrzynka odbiorcza wybranego konta.
3. Aby pobrać całą zawartość e-mail, wybierz e-mail z listy lub naciśnij klawisz <**Menu**> → **Pobierz wiadomość**.

Wyświetlanie i zapisywanie załączników

Załączniki do wiadomości mogą zawierać wirusy, które mogą uszkodzić telefon. W celu ochrony urządzenia należy otwierać jedynie załączniki od zaufanych nadawców.

Aby wyświetlić załącznik:

1. W otwartej wiadomości e-mail przewiń do załącznika i naciśnij klawisz potwierdzenia.
2. Naciśnij klawisz <**Menu**> → **Wyślij/ Odbierz**.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć załącznik, a następnie naciśnij klawisz <**Otwórz**>.

   Załącznik zostanie otwarty przy użyciu odpowiedniej aplikacji.

Aby zapisać załącznik:

1. W otwartej wiadomości e-mail przewiń do załącznika i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby ją pobrać.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć załącznik, i naciśnij klawisz <**Menu**> → **Zapisz jako...**.
3. Określ nazwę pliku i miejsce w pamięci, a następnie naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Multimedia

Informacje dotyczące korzystania z Menedżera zawartości, radia FM, odtwarzacza przesyłania strumieniowego, usługi Midomi, programu Adobe® Flash® Lite™ i notatek głosowych.

Menedżer zawartości

Menedżer zawartości umożliwia dostęp do wszystkich plików i folderów w urządzeniu, a także ich przeglądanie.

Wyświetlanie zdjęć

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Menedżer zawartości** → **Moje zdjęcia**.
2. Przejdź do miniatury zdjęcia i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby go otworzyć.

Podczas wyświetlania zdjęć można korzystać z następujących funkcji:

- Aby przewijać zdjęcia, przewijaj w lewo lub w prawo.
- Aby zmienić współczynnik powiększenia, naciśnij klawisz potwierdzenia, a następnie lewy lub prawy klawisz programowy. Aby zamknąć ekran powiększenia, naciśnij klawisz [**C**].

- Aby edytować obraz, naciśnij klawisz **<Menu>** → **Edytuj zdjęcie**.
- Aby ustawić zdjęcie jako tło lub zdjęcie rozmówcy, naciśnij klawisz **<Menu>** → **Ustaw jako** → opcja.
- Aby wyświetlić zdjęcia w pokazie slajdów, naciśnij klawisz **<Menu>** → **Włącz pokaz slajdów**.

Odtwarzanie filmu

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Menedżer zawartości** → **Moje wideo**.
2. Przewiń do miniatury filmu wideo i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby go otworzyć.

Otwieranie dokumentów

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Menedżer zawartości**.
2. Znajdź folder, w którym znajduje się dokument, a następnie otwórz go.
3. Przewiń do dokumentu i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby go otworzyć.

Wysyłanie pliku

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Menedżer zawartości**.
2. Znajdź folder, w którym znajduje się plik, a następnie otwórz go.
3. Wybierz plik.
4. Naciśnij klawisz **<Menu>** → **Wyślij** → opcja wysyłania.
   - Aby wysłać plik jako wiadomość MMS, wybierz **jako MMS**. Zob. "Wysyłanie wiadomości MMS." ▶ s. 1
   - Aby wysłać plik jako wiadomość e-mail, wybierz **jako Email**. Zob. "Wysyłanie wiadomości e-mail." ▶ s. 3

- Aby wysłać plik przy użyciu interfejsu Bluetooth, wybierz opcję **przez Bluetooth**. Zob. "Korzystanie z bezprzewodowej komunikacji Bluetooth." ▶ s. 27

Radio FM

Radio FM umożliwia słuchanie ulubionych stacji.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Radio FM**.
3. Aby sprawdzić dostępne stacje radiowe, przewiń w lewo lub w prawo.
4. Aby dostosować głośność, naciśnij klawisz kierunkowy w górę lub w dół.

   Aby przełączyć dźwięk na głośnik, naciśnij <**Menu**> → **Głośnik włączony**.

Zapisywanie stacji radiowych

Aby ręcznie zapisać stacje radiowe:

1. Na ekranie radia naciśnij <**Menu**> → **Strojenie ręczne**.
2. Wprowadź częstotliwość żądanej stacji radiowej i naciśnij klawisz <**Gotowe**>.

Aby skonfigurować listę Favourites:

1. Na ekranie radia przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać żądaną stację radiową.
2. Naciśnij klawisz <**Zapisz w ulubionych**>.
3. Naciśnij klawisz <**OK**>.

Odtwarzacz strumieniowy

Można odtwarzać pliki strumieniowe z sieci WWW.

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Internet** → **Odtwarzacz strumieniowy**.
2. Naciśnij klawisz <**Otwórz**>.
3. Wprowadź adres URL pliku strumieniowego i naciśnij klawisz <**Połącz**>.

   Można wybrać adres URL z listy Recent history.

Usługa Midomi

Usługa Midomi umożliwia rozpoznawanie muzyki w celu pobierania informacji dotyczących śpiewanych lub nuconych piosenek. Informacje tego typu można również uzyskać nagrywając muzykę z odbiornika radiowego lub TV.

Aby uzyskać informacje śpiewając lub nucąc piosenkę:

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Midomi**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do położenia **Spiewaj** i naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Zaśpiewaj lub zanuć fragment piosenki przez co najmniej 10 sekund i naciśnij klawisz potwierdzenia.

   Serwer zwróci pasujące wyniki.

Aby uzyskać informacje nagrywając piosenkę:

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Midomi**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do położenia **Przechwyć** i naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Przytrzymaj telefon w pobliżu odbiornika radiowego lub TV i nagraj odtwarzaną piosenkę.

Program Adobe® Flash® Lite™

Telefon zawiera odtwarzacz flash umożliwiający przeglądanie plików flash (swf).

Program Adobe Flash Lite 2.1 obsługuje zawartość w formacie Flash 7. Zależnie od wielkości pliku i pojemności pamięci telefon może nie otwierać niektórych plików flash.

Aby wyświetlić plik flash:

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Akcesoria** → **Adobe Flash Lite**.
2. Znajdź i otwórz folder, w którym znajduje się plik flash.
3. Przewiń do pliku flash i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Notatki głosowe

Aplikacja Notatka głosowa umożliwia nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych i plików audio.

Nagrywanie pliku głosowego

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Organizator** → **Notatki głosowa**.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz **<Nagraj>**.
3. Po zakończeniu nagrywania naciśnij klawisz **<Zatrzymaj>**.

   Plik głosowy zostanie automatycznie zapisany.

Odtwarzanie plików głosowych

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Organizator** → **Notatki głosowa**.
2. Przejdź do pliku głosowego i naciśnij klawisz potwierdzenia.

   Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Funkcje osobiste

Informacje dotyczące korzystania z kontaktów, kalendarza i zadań oraz programów Office Mobile, Adobe Reader LE, Menedżer grupy i Menedżer plików.

Kontakty

Informacje dotyczące korzystania z kart do przechowywania informacji osobistych, takich jak nazwiska, numery telefonów i adresy.

Kopiowanie kart kontaktów

Można kopiować karty kontaktów z pamięci urządzenia na kartę SIM i odwrotnie. Podczas kopiowania kontaktu programu Outlook na kartę SIM można zachować tylko nazwę kontaktu i numer telefonu. Aby skopiować kartę kontaktu, naciśnij klawisz **<Menu>** → **Kopiuj kontakt** → **Do kontaków** lub **Na kartę SIM**.

Aby zachować wszystkie informacje dotyczące kontaktu, należy zsynchronizować kontakty programu Outlook z komputerem (zob. "Synchronizacja danych." ▶ s. 31).

Przypisanie numeru szybkiego wybierania do karty kontaktu

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **<Więcej>** → **Książka telefoniczna**.
2. Przewiń do karty kontaktu i naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Przewiń do numeru telefonu i naciśnij klawisz **<Otw. kont>**.
4. Naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodaj do szybk. wyb. num.**.
5. Przewiń w lewo lub w prawo, aby ustawić numer szybkiego wybierania w polu przypisania klawiatury (jeżeli jest to konieczne).
6. Po zakończeniu naciśnij klawisz **<Gotowe>**.

Przypisanie obrazu lub dzwonka do karty kontaktu

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **<Więcej>** → **Książka telefoniczna**, aby skorzystać z kontaktu programu Outlook.
2. Przewiń do karty kontaktu.
3. Naciśnij klawisz **<Menu>** → **Edytuj**.
4. Aby przypisać dzwonek, przewiń do opcji **Niestand. dzwonek** i przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać dzwonek.
5. Aby przypisać obraz, przewiń do opcji **Obraz** i przewijaj w prawo w celu wybrania obrazu.
6. Po zakończeniu naciśnij klawisz **<Gotowe>**.

Kalendarz

Kalendarz umożliwia śledzenie spotkań, urodzin i innych zdarzeń.

Tworzenie zdarzenia kalendarza

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Organizator** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisz **<Menu>** → **Nowy termin**.
3. Wypełnij pola i dostosuj ustawienia zdarzenia.
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz **<Gotowe>**.

Zmiana widoku kalendarza

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Organizator** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij lewy klawisz programowy, aby zmienić widok kalendarza.

Wyłączanie alarmu zdarzenia

Po włączeniu dźwięku alarmu dla ustawionego uprzednio zdarzenia kalendarza naciśnij klawisz **<Odrzuć>**.

Program Office Mobile

Program Office Mobile umożliwia otwieranie i edytowanie za pomocą telefonu plików programów Word, Excel i PowerPoint. Telefon obsługuje pliki utworzone w pakiecie Office 97 lub w jego nowszych wersjach.

Otwieranie i edytowanie skoroszytu Excel

Aby otworzyć i wyświetlić skoroszyt Excel:

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Znajdź plik Excel i wybierz jego nazwę, aby go otworzyć.

3. Aby powiększyć lub pomniejszyć część dokumentu, naciśnij dowolny klawisz programowy → **<Widok>** → **Powiększenie** → wybierz opcję powiększenia.
4. Aby zamknąć skoroszyt, naciśnij klawisz **<Menu>** → **Zamknij plik**.

Aby edytować skoroszyt Excel:

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Znajdź plik Excel i wybierz jego nazwę, aby go otworzyć.
3. Naciśnij dowolny klawisz programowy → **<Menu>** → **Edytuj**.
4. Przewiń do komórki i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby ją wybrać.
5. Wprowadź wartości lub tekst i naciśnij klawisz **<Gotowe>**.
6. Powtórz kroki 4–5 zgodnie z wymaganiami.
7. Aby zapisać skoroszyt, naciśnij klawisz **<Menu>** → **Plik** → **Zapisz jako**.
8. Wprowadź nazwę pliku i wybierz miejsce w pamięci, a następnie naciśnij klawisz **<Zapisz>**.

Otwieranie i edytowanie dokumentu Word

Aby otworzyć i wyświetlić dokument Word:

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Znajdź plik Word i wybierz jego nazwę, aby go otworzyć.
3. Aby powiększyć lub pomniejszyć część dokumentu, naciśnij klawisz **<Widok>** → opcja powiększenia.

Aby edytować dokument Word:

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Znajdź plik Word i wybierz jego nazwę, aby go otworzyć.
3. Naciśnij klawisz **<Menu>** → **Edytuj**.
4. Zmień dokument.
5. Aby zmienić format, naciśnij klawisz **<Menu>** → **Format** → typ.
6. Aby zapisać dokument, naciśnij klawisz **<Menu>** → **Plik** → **Zapisz jako**.
7. Wprowadź nazwę pliku i wybierz miejsce w pamięci, a następnie naciśnij klawisz **<Zapisz>**.

Otwieranie i wyświetlanie pokazu slajdów PowerPoint

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Znajdź plik PowerPoint i wybierz jego nazwę, aby go otworzyć.
3. Aby rozpocząć pokaz slajdów, naciśnij dowolny klawisz programowy → **<Menu>** → **Pokaz niestandardowy**.
4. Aby zakończyć pokaz slajdów, naciśnij klawisz **<Koniec>**.

Tworzenie i edytowanie notatki

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Naciśnij klawisz **<Nowy>**.
3. Utwórz notatkę.

4. Aby zmienić format, naciśnij klawisz <**Menu**> → **Formatuj** → typ.

   Aby wyczyścić całe formatowanie, naciśnij klawisz <**Menu**> → **Formatuj** → **Wyczyść wszystko**.
5. Aby dodać obrazy lub notatki głosowe, naciśnij <**Menu**> → **Wstaw obraz** lub **Wstaw nagranie**.
6. Aby zapisać notatkę, naciśnij klawisz <**Gotowe**>.

Program Adobe® Reader LE

Program Adobe Reader LE umożliwia otwieranie i wyświetlanie dokumentów PDF.

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Adobe Reader LE**.
2. Naciśnij klawisz <**Otwórz**>.
3. Znajdź plik PDF i wybierz jego nazwę, aby go otworzyć.
4. Aby powiększyć lub pomniejszyć część dokumentu, naciśnij <**Narzędzia**> → **Zoom** → opcja powiększenia.

Program Menedżer grupy

Narzędzie Menedżer grupy umożliwia utworzenie zespołu i jednoczesne wysyłanie wiadomości do wszystkich jego członków.

Tworzenie nowego zespołu

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Menedżer grupy**.
2. Naciśnij klawisz <**Nowe**>.
3. Wprowadź szczegóły zespołu.
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Gotowe**>.

Dodawanie członków do zespołu

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Menedżer grupy** → zespół.
2. Naciśnij klawisz <**Dodaj**>.
3. Wybierz kontakty i naciśnij klawisz <**Gotowe**>.
4. Powtórz kroki 2–3, aby dodać kolejnych członków.

Wysyłanie wiadomości do członków

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Menedżer grupy**.
2. Przewiń do zespołu.
3. Naciśnij klawisz <**Menu**> → **Wyślij** → typ wiadomości.
4. Wybierz numer kontaktu (jeżeli jest to konieczne).
5. Wprowadź tekst wiadomości.
6. Naciśnij klawisz <**Wyślij**>, aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie terminu

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Menedżer grupy**.
2. Przewiń do zespołu.
3. Naciśnij klawisz <**Menu**> → **Ustaw spotkanie**.
4. Wprowadź szczegóły terminu.
5. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Gotowe**>.
6. Przewiń w dół i wprowadź tekst wiadomości.
7. Naciśnij klawisz <**Wyślij**>, aby wysłać wiadomość.

Menedżer plików

Aplikacja Menedżer plików umożliwia przeglądanie wszystkich plików i folderów w telefonie. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Menedżer plików**.

Naciśnij klawisz <**Menu**>, aby zmienić nazwę pliku i folderu, usunąć je lub edytować.

Zadania

Program Zadania umożliwia tworzenie list zadań i przypomnień.

Tworzenie zadania

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Organizator** → **Zadania**.
2. Naciśnij klawisz <**Menu**> → **Nowe zadanie**.
3. Wprowadź szczegóły zadania.
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Gotowe**>.

Oznaczanie zadania jako zakończonego

Po zakończeniu zadania powróć do ekranu Tasks i przewiń do nazwy zadania, a następnie naciśnij klawisz <**Wykonano**>. Po zaznaczeniu zadania jako zakończonego nie będą już przyjmowane dla niego żadne zaplanowane przypomnienia.

Internet

Informacje dotyczące programu Internet Explorer, czytnika RSS i programu Podcast.

Program Internet Explorer

Korzystając z programu Internet Explorer, można przeglądać strony internetowe i tworzyć zakładki dla ulubionych stron.

Przeglądanie stron internetowych

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Internet** → **Internet Explorer**.
2. Wyświetl stronę internetową:
   - Naciśnij klawisz **<Menu>** → **Ulubione** i wybierz zakładkę.
   - Naciśnij klawisz **<Menu>** → **Pasek adresu**, aby wprowadzić adres strony internetowej, a następnie naciśnij klawisz **<Przejdź>**.
   - Naciśnij **<Menu>** → **Historia**, aby wybrać adres strony internetowej z listy historii.

3. Aby zamknąć połączenie internetowe, na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Akcesoria** → **Men. trans. Danych**. Przewiń do połączenia, które chcesz zakończyć, i naciśnij klawisz <**OK**>.

Aby sprawdzić, czy połączenie zostało zakończone, naciśnij klawisz [⏻] → **Menedżer bezprzew.** → **Telefon** → i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyłączyć funkcje komunikacji bezprzewodowej. Naciśnij ponownie klawisz potwierdzenia, aby włączyć funkcje komunikacji bezprzewodowej.

Dodawanie zakładki

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Internet** → **Internet Explorer**.
2. Wyświetl żądaną stronę internetową i naciśnij klawisz <**Menu**> → **Dodaj do ulubionych**.
3. Wprowadź nazwę zakładki i jej adres (jeżeli jest to konieczne).
4. Zmień folder, do którego chcesz dodać zakładkę (jeżeli jest to konieczne).
5. Naciśnij klawisz <**Dodaj**>.

Zmiana ustawień przeglądarki

W przeglądarce naciśnij klawisz <**Menu**> → **Narzędzia** → **Opcje**.

- **Ogólne**: ustawienia dźwięków i wyświetlanie dla przeglądarki
- **Strona główna**: ustawienia adresu sieci WWW strony głównej
- **Połączenia**: konfigurowanie ustawień połączeń
- **Pamięć**: wyświetlenie informacji dotyczących pamięci aktualnie wykorzystywanej przez pliki tymczasowe, pliki cookie i historię

Usługa Windows Live

Usługa Windows Live umożliwia kontakt z przyjaciółmi oraz szybki dostęp do informacji w bezprzewodowej sieci Internet.

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Internet** → **Windows Live**.
2. Przewiń do opcji **Zarejestruj się w Windows Live** i naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Komunikator

Komunikator Windows Live Messenger umożliwia nieustanny kontakt z innym użytkownikami, a także sprawdzanie konta pocztowego bez stałego połączenia internetowego. Połączenie jest przywracane po otrzymaniu nowej wiadomości e-mail lub wówczas, gdy użytkownik chce uzyskać dostęp do usług internetowych.

Konfigurowanie komunikatora i rejestrowanie

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Internet** → **Messenger**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać stan logowania.
3. Naciśnij klawisz **<Zarej.>**.

Prowadzenie rozmowy przy użyciu komunikatora Messenger

1. Na ekranie komunikatora znajdź nazwę kontaktu i wybierz ją, a następnie naciśnij klawisz <**Wyślij**>.
2. Wprowadź wiadomość w polu tekstowym w dolnej części ekranu, a następnie naciśnij klawisz <**Wyślij**>.
3. Podczas rozmowy można wykonywać następujące czynności:
   - Wstawiać emotikony: naciśnij klawisz <**Menu**> → **Dodaj emotikon**
   - Zaprosić daną osobę do rozmowy: naciśnij klawisz <**Menu**> → **Opcje** → **Dodaj uczestnika**
   - Przesłać plik: naciśnij <**Menu**> → **Wyślij** → typ pliku → plik
   - Nagrać i wysłać plik głosowy: wybierz opcję **Klip głosowy** , nagraj plik głosowy, a następnie naciśnij klawisz <**Wyślij**>
   - Przełączać pomiędzy listą kontaktów i rozmową: przewiń w lewo lub w prawo
4. Aby zakończyć rozmowę, naciśnij klawisz <**Menu**> → **Zakńcz konwersację**.

Czytnik RSS

Informacje dotyczące pobierania najnowszych wiadomości oraz informacji z ulubionych witryn internetowych przy użyciu czytnika RSS.

Tworzenie kanałów

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Internet** → **Czytnik RSS**.

2. Naciśnij klawisz <**Menu**> → **Edytuj** → **Nowy folder** (jeżeli jest to konieczne).
3. Naciśnij klawisz <**Menu**> → **Edytuj** → **Nowy kanał**.
4. Wprowadź adres kanału RSS i wybierz folder, do którego chcesz dodać kanał RSS, i naciśnij klawisz <**OK.**>.

Importowanie kanałów

Można dodawać kanały, importując pliki OPML.

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Internet** → **Czytnik RSS**.
2. Naciśnij klawisz <**Menu**> → **OPML** → **Importuj** → **Wybierz plik w formacie OPML** lub **Wprowadź adres OPML URL**.
3. Znajdź plik OPML lub wprowadź jego adres URL.

Odczytywanie kanałów RSS

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Internet** → **Czytnik RSS**.
2. Przewiń do kanału i naciśnij klawisz <**Uaktualnienie**>, aby uzyskać najnowsze informacje.
3. Po zakończeniu aktualizowania naciśnij <**Wykonano**>.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wybrać zaktualizowany kanał.

Wyszukiwanie nowych kanałów

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Internet** → **Czytnik RSS**.
2. Naciśnij klawisz <**Menu**> → **Wyszukiwanie kanału**.

3. Wprowadź słowo kluczowe i naciśnij klawisz <**Szukaj**>.

   Telefon rozpocznie wyszukiwanie pokrewnych kanałów w Internecie i wyświetli wyniki.
4. Przewiń do kanału i naciśnij klawisz <**Dodaj**>, aby dodać go do listy kanałów RSS.

Program Podcast

Korzystając z programu Podcast, można pobierać pliki audio lub wideo i odtwarzać je przy użyciu telefonu.

Subskrypcja podcastu

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Internet** → **Podcast** → **Podcasty**.
2. Naciśnij klawisz <**Menu**> → **Subskrybuj podcast**.
3. Wprowadź adres URL i naciśnij klawiszi <**Subskrybuj**> → <**Tak**>.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

Wyszukiwanie podcastu

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Internet** → **Podcast** → **Podcasty**.
2. Naciśnij klawisz <**Menu**> → **Wyszukaj podcast**.
3. Wprowadź słowo kluczowe i naciśnij klawisz <**Szukaj**>.

   Urządzenie rozpocznie wyszukiwanie pokrewnych raportów w sieci Internet i wyświetli wyniki.
4. Przewiń do raportu i naciśnij klawisz <**Dodaj**>, aby dodać go do listy podcastów.

Pobieranie podcastu i odtwarzanie go

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Internet** → **Podcast** → **Podcasty**.
2. Przewiń do podcastu i naciśnij klawisz **<Pobierz>**, aby go pobrać.

   Podcast zostanie automatycznie odtworzony w programie Windows Media Player.

Łączność

Informacje dotyczące przesyłania danych z urządzenia i do niego za pomocą funkcji Bluetooth lub kabla do przesyłania danych oraz synchronizowania urządzenia z komputerem przy użyciu programu ActiveSync. Omówiono procedury związane z konfigurowaniem połączeń transmisji danych lub sieciowych i łączeniem się z Internetem lub siecią prywatną.

Korzystanie z bezprzewodowej komunikacji Bluetooth

Maksymalny zasięg łączności z innymi urządzeniami bezprzewodowymi obsługującymi standard Bluetooth to 10 metrów. Ściany i inne przeszkody między urządzeniami mogą blokować lub zmniejszać wydajność połączenia bezprzewodowego.

Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Ustawienia** → **Więcej...** → **Połączenia** → **Bluetooth** → **Ustawienia Bluetooth**.
2. Naciśnij klawisz **<Menu>** → **Włącz protokół Bluetooth**.
3. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie urządzenia i połączenie z nim, naciśnij klawisz **<Menu>** → **Włącz widoczność**.

Wyszukiwanie i parowanie urządzenia Bluetooth

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Ustawienia** → **Więcej...** → **Połączenia** → **Bluetooth** → **Ustawienia Bluetooth**.
2. Wybierz klawisz **Dodaj nowe urządzenie...** Urządzenie wyszuka i wyświetli listę urządzeń obsługujących interfejs Bluetooth.
3. Przewiń do urządzenia i naciśnij klawisz **<Dalej>**.
4. Wprowadź kod PIN połączenia Bluetooth i naciśnij klawisz **<Dalej>**.

   Aby można było sparować dwa urządzenia Bluetooth, muszą one używać takiego samego kodu PIN. Zestawy słuchawkowe i głośnomówiące zestawy samochodowe mogą używać stałego kodu PIN, na przykład **0000**.

5. Naciśnij klawisz **<Gotowe>**.

Przesyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. Wybierz element lub plik przeznaczony do do wysłania.
2. Naciśnij klawisz **<Menu>** → **Wyślij** → **przez Bluetooth** lub **<Menu>** → **Wyślij kontakt** → **Transmituj**.
3. Wybierz urządzenie z listy.

Odbieranie danych przy użyciu bezprzewodowego połączenia Bluetooth

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Ustawienia** → **Więcej...** → **Połączenia** → **Transmituj**.
2. Zaznacz pole wyboru obok opcji **Odbierz transmisje przychodzące**.
3. Naciśnij klawisz **<Gotowe>**.

Konfigurowanie portu COM Bluetooth

W przypadku połączenia z urządzeniem Bluetooth, obsługującym profil szeregowy, można ustanowić port COM Bluetooth.

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Ustawienia** → **Więcej...** → **Połączenia** → **Bluetooth** → **Ustawienia Bluetooth**.
2. Naciśnij klawisz **<Menu>** → **Porty COM** → **<Menu>** → **Nowy porty wychodzący**.
3. Wybierz nazwę urządzenia i naciśnij klawisz **<Wybierz>**.
4. Wybierz port COM.
5. Zaznacz pole wyboru obok opcji **Bezpieczne połączenie**, aby utworzyć bezpieczne połączenie pomiędzy urządzeniami.
6. Naciśnij klawisz **<Gotowe>**.

Połączenie przez USB

Ustawianie domyślnej akcji dla połączenia USB

Aby określić domyślne działanie podejmowane w momencie podłączenia urządzenia za pomocą kabla do komputera:

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** →

Ustawienia → **Więcej...** → **Połączenia** → **USB**.

2. Ustaw domyślny tryb USB (**ActiveSync** lub **Pamięć masowa**).
3. Naciśnij klawisz <**Wykonano**>.

Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z programu ActiveSync, zobacz "Synchronizacja telefonu.".

Kopiowanie plików na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci do telefonu.
2. Zmień tryb połączenia USB na **Pamięć masowa**.
3. Za pomocą kabla podłącz telefon do komputera.
4. Aby wyświetlić pliki, otwórz folder.
5. Skopiuj pliki na kartę pamięci lub odwrotnie.
6. Po zakończeniu operacji odłącz telefon od komputera.

Synchronizacja telefonu

Za pomocą programu ActiveSync można synchronizować telefon z komputerem, a także wykonywać kopie zapasowe danych i przywracać je.

Instalowanie programu ActiveSync na komputerze

Aby można było synchronizować dane, należy zainstalować program ActiveSync, który znajduje się na dołączonym dysku CD-ROM, a także jest dostępny na stronie internetowej firmy Microsoft (http://www.microsoft.com).

Aby zainstalować program ActiveSync z dostarczonego dysku CD-ROM:

1. Włóż dysk CD-ROM do komputera.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

3. Po zakończeniu instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze konfiguracji synchronizacji, aby połączyć telefon z komputerem i utworzyć połączenie wymiany danych.

Podłącz telefon kablem do komputera.

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Ustawienia** → **Więcej...** → **Połączenia** → **USB**.
2. Zmień tryb połączenia USB na **ActiveSync** i naciśnij klawisz **<Wykonano>**.
3. Podłącz jeden koniec kabla do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu, a drugi koniec do portu USB w komputerze.

Synchronizacja danych

Po podłączeniu telefonu do komputera program ActiveSync powinien rozpocząć automatyczne synchronizowanie danych. Można też rozpocząć synchronizację ręcznie, klikając **Synchronizuj**. Aby zatrzymać bieżącą synchronizację, kliknij **Zatrzymaj**.

Można także ręcznie wyszukiwać i kopiować pliki z urządzenia do komputera i odwrotnie, używając okna programu Microsoft ActiveSync i wybierając opcję **Eksploruj**.

Szczegółowe informacje na temat synchronizowania danych można znaleźć w Pomocy programu ActiveSync.

Konfigurowanie serwera Exchange

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **ActiveSync**.
2. Naciśnij klawisz <**Menu**> → **Konfiguruj serwer**. Jeżeli nie została jeszcze skonfigurowana synchronizacja z serwerem Exchange, opcja będzie mieć nazwę **Dodaj źródło serwera**.
3. Wprowadź adres e-mail i naciśnij klawisz <**Dalej**>.
4. Wprowadź adres serwera.
5. Aby ustanowić bezpieczne połączenie, zaznacz pole wyboru obok opcji **Serwer wymaga połączenia szyfrowanego (SSL)**.
6. Naciśnij klawisz <**Dalej**>.
7. Wprowadź nazwę użytkownika, hasło i adres domeny.
8. Naciśnij klawisz <**Dalej**>.
9. Wybierz typy danych do synchronizacji.
10. Po zakończeniu naciśnij <**Zakończ**>.

Zmiana harmonogramu synchronizacji

Jeżeli dane są rutynowo synchronizowane z serwerem Exchange, można skonfigurować ustawienia harmonogramu godzin szczytowych i godzin pozaszczytowych.

Aby zmienić harmonogramy synchronizacji:

1. Naciśnij klawisz <**Menu**> → **Harmonogram**.
2. Skonfiguruj następujące opcje:
   - **Pory szczytu**: częstotliwość synchronizowania podczas godzin szczytowych
   - **Pory poza szczytem**: częstotliwość synchronizowania podczas godzin pozaszczytowych

- **Wysyłaj/odbieraj po kliknięciu opcji Wyślij**: synchronizacja podczas każdego wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail
- **Użyj powyższych ustawień podczas roamingu**: harmonogram synchronizacji podczas roamingu

3. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Gotowe**>.

Udostępnianie połączenia internetowego na komputerze

Można skonfigurować urządzenie jako modem bezprzewodowy dla komputera i zapewnić dostęp do Internetu.

1. Podłącz urządzenie kablem do komputera lub za pomocą interfejsu Bluetooth.
2. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Internet** → **Udostępnianie Internetu**.
3. Wybierz połączenie z komputerem i typ połączenia sieciowego, a następnie naciśnij klawisz <**Połącz**>.

   Gdy zapewnione jest połączenie internetowe za pomocą funkcji Internet Sharing, połączenie ActiveSync jest nieaktywne.

Połączenie z Internetem lub siecią prywatną

Aby połączyć się z Internetem lub siecią prywatną i przesyłać dane, utwórz połączenie transmisji danych lub sieciowe.

Przed rozpoczęciem uzyskaj następujące informacje:

- Od operatora sieci komórkowej: informacje na temat taryf transmisji danych, numer telefonu serwera, nazwę użytkownika i hasło.

- Od dostawcy usług internetowych (ISP) lub dostawcy usług bezprzewodowych: numer telefonu serwera dostawcy lub punktu dostępowego, nazwę użytkownika i hasło.

Urządzenie powinno być juz skonfigurowane pod kątem dostępu do Internetu. Jeśli występują problemy z połączeniem internetowym, należy zmodyfikować połączenia. W razie wątpliwości co do informacji, jakie należy wprowadzić, skontaktuj się z dostawcą usług.

Konfigurowanie połączeń modemowych

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Ustawienia** → **Więcej...** → **Połączenia** → **Połączenie telefoniczne**.
2. Naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodaj** aby dodać nowe połączenie.
3. Skonfiguruj dane dotyczące połączenia (szczegółowe informacje można znaleźć w części "Połączenie telefoniczne." ▶ s. 48).
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz **<Gotowe>**.

Konfigurowanie połączeń GPRS

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Ustawienia** → **Więcej...** → **Połączenia** → **Sieć GPRS.**
2. Naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodaj** aby dodać nowe połączenie.
3. Skonfiguruj dane dotyczące połączenia (szczegółowe informacje można znaleźć w części "Sieć GPRS." ▶ s. 49).
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz **<Gotowe>**.

Konfigurowanie połączeń serwera proxy

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Ustawienia** → **Więcej...** → **Połączenia** → **Więcej...** → **Serwer proxy**:
2. Naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodaj** aby dodać nowe połączenie.
3. Skonfiguruj dane dotyczące połączenia (szczegółowe informacje można znaleźć w części "Serwer proxy." ▶ s. 49).
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz **<Gotowe>**.

Konfigurowanie połączeń serwera VPN

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Ustawienia** → **Więcej...** → **Połączenia** → **Więcej...** → **Sieć VPN.**
2. Naciśnij klawisz **<Menu>** → **Dodaj** aby dodać nowe połączenie.
3. Skonfiguruj dane dotyczące połączenia (szczegółowe informacje można znaleźć w części "Sieć VPN." ▶ s. 50).
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz **<Gotowe>**.

Programy dodatkowe

Informacje dotyczące korzystania z gier, programów Java, zegara czasu na świecie, alarmów, programu Zdarzenie, kalkulatora, przelicznika i stopera.

Gry

Aby korzystać z gier:

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Gry**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dostępne gry mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu. Każda gra może używać innego sposobu sterowania i zawierać inne opcje.

Java

Java to folder, w którym są przechowywane pobrane gry i aplikacje Java.

Pobieranie aplikacji

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Gry** → **Java** → aplikacja.
2. Naciśnij klawisz <**Pobierz**>.

Uruchamianie aplikacji

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Gry** → **Java** → aplikacja.
2. Naciśnij klawisz <**Menu**>, aby uzyskać listę różnych opcji i ustawień danej aplikacji.

Czas na świecie

Zegar czasu na świecie umożliwia monitorowanie godziny w innych miastach lub krajach.

Tworzenie zegara czasu na świecie

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Organizator** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń do zegara czasu na świecie i naciśnij klawisz <**Przypisz**>.
3. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać strefę czasową.
4. Przewiń w górę lub w dół, aby wybrać kraj i miejscowość.
5. Naciśnij klawisz <**Gotowe**>.
6. Aby ustawić czas letni, naciśnij klawisz <**Menu**> → **Ustaw DST**.

Dodawanie do ekranu zegara czasu na świecie

Możliwe jest wyświetlanie czasu dla dwóch różnych stref czasowych na jednym ekranie.

Po utworzeniu zegara czasu na świecie:

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Organizator** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń do odpowiedniego zegara czasu na świecie, który chcesz dodać.
3. Naciśnij klawisz <**Menu**> → **Ustaw jako ekran startowy**.
4. Naciśnij klawisz <**OK**>.

Alarmy

Informacje dotyczące ustawiania i kontroli alarmów dotyczących ważnych zdarzeń.

Ustawianie nowego alarmu

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Organizator** → **Alarmy**.
2. Przewiń do pustego miejsca na alarm i naciśnij klawisz <**Edytuj**>.
3. Wprowadź szczegóły alarmu.
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Wykonano**>.

Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Naciśnij klawisz <**OK.**>, aby wyłączyć alarm bez uruchamiania funkcji drzemki.
- Naciśnij klawisz <**Odrzuć**>, aby zatrzymać alarm i uruchomić jednocześnie funkcję drzemki lub naciśnij klawisz <**Drzemka**>, aby wyciszyć alarm na czas działania tej funkcji.

Zdarzenie

Korzystając z programu Zdarzenie, można obliczyć, ile zostało dni do określonego zdarzenia lub upłynęło od niego.

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Organizator** → **Zdarzenie** → <**Nowy**>.
2. Wprowadź szczegóły licznika w każdym polu.
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Ok**>.

Kalkulator

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Akcesoria** → **Kalkulator**.
2. Aby móc wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy odpowiadających wyświetlaczowi kalkulatora.

Inteligentny przelicznik

Inteligentny przelicznik umożliwia przeliczanie różnych jednostek miary i walut. Przeliczanie walut wymaga uprzedniego ustawienia waluty podstawowej i podania kursu wymiany.

Dodawanie walut i kursów wymiany

Wartość waluty podstawowej jest zawsze równa 1. Kursy wymiany innych walut należy zawsze wprowadzać w relacji do jednej jednostki waluty podstawowej. Kursy wymiany często się zmieniają. Aby zapewnić dokładne przeliczanie, należy wprowadzić aktualny kurs wymiany.

Aby ustawić walutę podstawową:

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Akcesoria** → **Przelicznik** → **Waluta**.
2. Naciśnij klawisz **<Menu>** → **Pokaż kursy**.
3. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać walutę podstawową i naciśnij klawisz **<Wykonano>**.

Aby dodać inne waluty i kursy wymiany:

1. Powtórz kroki 1–2 powyżej.
2. Naciśnij klawisz <**Menu**> → **Dodaj kurs**.
3. Wprowadź nazwę nowej waluty i jej kurs wymiany.
4. Naciśnij klawisz <**Wykonano**>.

Przeliczanie jednostek miary

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Akcesoria** → **Przelicznik**.
2. Wybierz typ jednostki miary.
3. Przewiń w lewo lub w prawo, aby zmienić jednostkę podstawową (w razie potrzeby).
4. Przejdź w dół i wprowadź kwotę podstawową.
5. Przewiń w dół, a następnie w lewo lub w prawo, aby zmienić jednostkę docelową przeliczania (w razie potrzeby).

   Zostanie wyświetlony wynik przeliczania.

Stoper

1. Na ekranie startowym naciśnij klawisz <**Start**> → <**Wszystkie progr.**> → **Akcesoria** → **Stoper**.
2. Naciśnij klawisz <**Uruchom**>, aby uruchomić stoper.
3. Aby zapisać czasy okrążeń, naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Stop**>.
5. Naciśnij klawisz <**Wyzeruj**>, aby usunąć zapisane wyniki pomiaru czasu.

Ustawienia

Informacje dotyczące ustawień telefonu. Aby uzyskać dostęp do ustawień telefonu:

Na ekranie startowym naciśnij klawisz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Ustawienia**.

Aby uzyskać dostęp do dalszych opcji, przewiń w dół lub wybierz **Więcej...**.

Telefon

Kontrola obsługiwania przez urządzenie połączeń z identyfikatorem rozmówcy, połączeń oczekujących i innych ustawień połączeń.

Wszystkie połączenia

- **Wybór pasma**: telefon może pracować w sieciach UMTS lub GSM

- **Koszt połączenia**: wyświetlanie kosztu połączeń, jeżeli ta funkcja jest obsługiwana przez kartę SIM
- **Opcje połączeń**

  Odbieranie dowolnym klaw.: ustawienie odbioru połączenia dowolnym klawiszem (z wyjątkiem [↩] i [⏻])

  Pokaż kontakty SIM: wyświetlanie kart kontaktów przechowywanych na karcie SIM

  Numer telefonu: wyświetlanie własnego numeru telefonu

  Numer poczty głosowej: konfigurowanie numeru poczty głosowej dostarczonego przez operatora

  Centrum obsługi wiad. SMS: konfigurowanie numeru usługi wiadomości tekstowych oferowanej przez operatora

  Kod kraju: konfigurowanie kodu kraju

  Numer kierunkowy: konfigurowanie numeru kierunkowego

- **ID rozmówcy**: konfigurowanie do wysyłania własnego identyfikatora rozmówcy w zależności od preferencji i ustawień sieci
- **Kanały**

  Włacz kanały: konfigurowanie do odbierania wiadomości sieciowych

  Odbierz listę kanałów: konfigurowanie do odbierania listy wszystkich dostępnych kanałów sieciowych

  Język: konfigurowanie preferowanego języka wyświetlania wiadomości sieciowych
- **Wyb. ustal. numerów**: konfigurowanie ograniczania połączeń wychodzących do określonego zestawu numerów telefonów
- **Sieci**

  Bieżąca sieć: wyświetlanie informacji dotyczących bieżącej sieci

Wybieranie sieci: konfigurowanie telefonu do automatycznego lub ręcznego wybierania listy sieci komórkowych

Aby uzyskać zasięg w innej sieci, należy wybrać sieć z umową o roamingu zawartą z macierzystą siecią użytkownika.

- **Zamknięta grupa użytkowników**: konfigurowanie telefonu do ograniczania połączeń do wybranej grupy użytkowników

Połączenia głosowe

- **Blokowanie połączeń**: ograniczanie połączeń przychodzących lub wychodzących

  Zablokuj poł. przychodzące
  - **Wył.**: dezaktywacja blokady połączeń przychodzących
  - **W roamingu**: blokowanie połączeń przychodzącym w przypadku przebywania poza zasięgiem sieci macierzystej
  - **Wszystkie**: blokowanie wszystkich połączeń przychodzących

  Zablokuj poł. wychodzące
  - **Wył.**: dezaktywacja blokady połączeń wychodzących
  - **Połączenia międzynarodowe**: blokowanie połączeń międzynarodowych do krajów innych niż kraj macierzysty
  - **Połączenia międzynarodowe**: blokowanie połączeń z numerami międzynarodowymi
  - **Wszystkie połączenia**: blokowanie wszystkich połączeń wychodzących
- **Połączenie oczekujące**: powiadamianie o połączeniu przychodzącym w trakcie rozmowy
- **Przekazyw. połączeń**: przekierowanie połączeń przychodzących do innego numeru

  Bezwarunkowe: przekierowanie wszystkich połączeń głosowych

Brak odpowiedzi: przekazywanie połączeń przy braku odpowiedzi

Zajęty: przekierowanie połączeń wówczas, gdy użytkownik prowadzi rozmowę

Niedostępny: przekierowanie połączeń w przypadku wyłączenia telefonu

Połączenia transmisji danych: blokowanie wszystkich połączeń związanych z transmisją danych

Połączenia wideo

- **Wysyłany obraz**: określenie zdjęcia używanego podczas połączenia wideo
- **Opcje przy błędach poł.**: konfigurowanie telefonu do ponawiania prób połączenia wideo lub wysyłania wiadomości tekstowej po nieudanym połączeniu wideo
- **Blokowanie połączeń**: ograniczanie połączeń przychodzących lub wychodzących
- **Przesyłanie połączeń**: kierowanie połączeń przychodzących do innego numeru

Numery własne

Można zapisać własny numer telefonu na karcie SIM. Zapisany numer nie ma wpływu na rzeczywisty numer abonencki telefonu na karcie SIM.

Dźwięki

- **Dzwonek**: konfigurowanie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących
- **Powiadomienie**

  Przypomnienia: konfigurowanie dźwięku dla przypomnień

Nowa wiadomość e-mail: konfigurowanie dźwięku dla przychodzących wiadomości e-mail

Nowa wiad. tekstowa : konfigurowanie dźwięku dla przychodzących wiadomości tekstowych

Nowa wiadomość głos.: konfigurowanie dźwięku dla przychodzących wiadomości głosowych

Nowa wiad. błyskawiczna: konfigurowanie dźwięku dla przychodzących wiadomości błyskawicznych

Wiadomości aplikacji SIM: konfigurowanie dźwięku dla przychodzących wiadomości aplikacji SIM

- **DŹwiwk systemowy**

  Wykrzyknik: konfigurowanie dźwięku dla znaku wykrzyknika

  Pytanie: konfigurowanie dźwięku dla znaku zapytania

  Ostrzeżenia: konfigurowanie dźwięku dla ostrzeżenia (np. przy niskim poziomie naładowania baterii)

- **Ton klawiszy**: konfigurowanie dźwięku informującego o naciśnięciu klawisza
- **DNSe**: konfigurowanie jednej z następujących opcji cyfrowego aparatu generującego naturalne brzmienie dźwięku (DNSe, Digital Natural Sound Engine) w celu podwyższenia poziomu jakości dźwięku odtwarzanego przy użyciu słuchawek:

  Dźwięk 3D: dźwięk przestrzenny

  Tryb: korektor częstotliwości

  Pogłos: pogłos

Wyświetlacz

Ekran główny

- **Układ ekranu głównego**: konfigurowanie układu ekranu startowego
- **Pokaż ostatnio uruchamiane programy**: wyświetlanie ekranu ostatnio używanych programów po naciśnięciu klawisza <**Start**>
- **Schemat kolorów**: konfigurowanie koloru karnacji
- **Deseń tła**: konfigurowanie tapety
- **Limit czasu**: konfigurowanie czasu opóźnienia przed przełączeniem bieżącego ekranu do ekranu startowego

Profile

Zmiana profilu dźwiękowego (zob. skrócona instrukcja).

Data i godzina

Kontrola formatu i sposobu wyświetlania daty i godziny.

- **Strefa czasowa**: konfigurowanie strefy czasowej
- **Data**: konfigurowanie bieżącej daty
- **Godzina**: konfigurowanie bieżącej godziny
- **Aktualizacja strefy czasowej**: wybór trybu aktualizacji bieżącej godziny i daty

  Ręcznie: ręczne ustawianie godziny i daty

  Zawsze pytaj: telefon będzie proponować aktualizację godziny

  Automatycznie: Telefon będzie otrzymywać z sieci informacje o czasie i automatycznie aktualizować czas. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest obsługiwana przez sieć

Ustawienia regionalne

- **Język**: konfigurowanie wersji językowej tekstu widocznego na wyświetlaczu (dla wszystkich menu i aplikacji)
- **Ustawienia regionalne**: konfigurowanie regionu
- **Krótka data**: konfigurowanie formatu daty
- **Długa data**: konfigurowanie formatu daty
- **Format godziny**: konfigurowanie formatu godziny
- **Liczba dodatnia**: konfigurowanie sposobu wyświetlania liczb dodatnich
- **Liczba ujemna**: konfigurowanie sposobu wyświetlania liczb ujemnych
- **Dodatnia wart. waluty**: konfigurowanie sposobu wyświetlania kwot dodatnich
- **Ujemna wartość waluty**: konfigurowanie sposobu wyświetlania kwot ujemnych

Połączenia

Można kontrolować funkcję komunikacji bezprzewodowej Bluetooth, połączenie USB, a także skonfigurować połączenie modemowe, GPRS, proxy i VPN, aby uzyskać połączenie z Internetem lub siecią prywatną.

Menedżer bezprzew.

Można włączyć lub wyłączyć obsługę sieci bezprzewodowej lub funkcję bezprzewodowej komunikacji Bluetooth telefonu.

Transmituj

Można skonfigurować urządzenie, tak aby odbierać przychodzące dane od innych urządzeń Bluetooth.

Bluetooth

- **Ustawienia Bluetooth**: kontrolowanie funkcji bezprzewodowej komunikacji Bluetooth (zob. "Korzystanie z bezprzewodowej komunikacji Bluetooth." ▶ s. 27)
- **BPP**: konfigurowanie domyślnej drukarki Bluetooth sparowanej z telefonem

  Po wybraniu domyślnej drukarki Bluetooth można drukować obrazy z Menedżera zawartości.

- **OBEX**: zmiana ustawień OBEX związanych z odbieraniem plików
- **Moje informacje**: sprawdzanie nazwy i adresu urządzenia

USB

Kontrola zachowania telefonu w przypadku podłączenia do komputera.

Połączenie telefoniczne

Aby skonfigurować połączenia modemowe, naciśnij klawisz <**Menu**> → **Dodaj** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Opis**: konfigurowanie nazwy dla połączenia modemowego
- **Połączenie z**: konfigurowanie typu sieci, która będzie używana do połączenia z Internetem
- **Numer telefonu**: wprowadzanie własnego numeru telefonu
- **Nazwa użytkownika**: konfigurowanie nazwy użytkownika
- **Hasło**: konfigurowanie hasła dla połączenia modemowego
- **Domena**: wprowadzanie nazwy domeny

Sieć GPRS

Aby skonfigurować połączenia GPRS, naciśnij klawisz <**Menu**> → **Dodaj** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Opis**: konfigurowanie nazwy dla połączenia GPRS
- **Połączenie z**: konfigurowanie typu sieci, która będzie używana do połączenia z Internetem
- **Punkt dostępu**: konfigurowanie nazwy punktu dostępu
- **Nazwa użytkownika**: konfigurowanie nazwy użytkownika
- **Hasło**: konfigurowanie hasła dla połączenia GPRS
- **Typ uwierzytelniania**: konfigurowanie typu uwierzytelniania
- **Podstawowy serwer DNS**: konfigurowanie adresu podstawowego serwera nazw domen (DNS)
- **Pomocniczy serwer DNS**: konfigurowanie adresu pomocniczego serwera nazw domen (DNS)
- **Adres IP**: wprowadzanie adresu IP bramy dostarczonego przez operatora

Serwer proxy

Aby skonfigurować połączenia proxy, naciśnij klawisz <**Menu**> → **Dodaj** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Opis**: konfigurowanie nazwy dla połączenia z serwerem proxy
- **Połączenie od**: konfigurowanie typu sieci używanej do nawiązywania połączenia
- **Połączenie z**: konfigurowanie typu sieci, która będzie używana do połączenia z Internetem
- **Proxy (nazwa:port)**: konfigurowanie nazwy i numeru portu serwera proxy

- **Typ**: konfigurowanie typu sieci, która będzie używana do łączenia się z serwerem proxy
- **Nazwa użytkownika**: konfigurowanie nazwy użytkownika
- **Hasło**: konfigurowanie hasła dla połączenia z serwerem proxy

Sieć VPN

Aby skonfigurować połączenia VPN, naciśnij klawisz <**Menu**> → **Dodaj** w celu uzyskania dostępu do następujących opcji:

- **Opis**: konfigurowanie nazwy dla połączenia VPN
- **Typ sieci VPN**: konfigurowanie typu sieci VPN
- **Serwer**: konfigurowanie nazwy serwera VPN
- **Połączenie od**: konfigurowanie typu sieci używanej do nawiązywania połączenia
- **Połączenie z**: konfigurowanie typu sieci, która będzie używana do połączenia z Internetem
- **Nazwa użytkownika**: konfigurowanie nazwy użytkownika
- **Hasło**: konfigurowanie hasła dla połączenia VPN
- **Domena**: konfigurowanie nazwy domeny
- **Uwierzytelnianie IPSec**: konfigurowanie typu uwierzytelniania, jeżeli jako typ sieci VPN wybrano **IPSec/L2TP**
- **Klucz wstępny IPSec**: konfigurowanie klucza wstępnego, jeżeli wybrano opcję **Klucz wstępny**

Ustawienia GPS

Konfigurowanie opcji pobierania dla funkcji Assist GPS. Przed uaktywnieniem tej funkcji należy zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje w celu optymalnego korzystania z systemu GPS.

- **Status**: pobieranie zaktualizowanych danych GPS
- **Ustawienia**: konfigurowanie opcji pobierania danych GPS

Ustawienia operatora

Należy zidentyfikować operatora zgodnie z używaną kartą SIM.

Rejestracja w domenie

Można zarejestrować nowe nazwy domen w zasobach firmowych.

Zabezpieczenia

Konfigurowanie kodów bezpieczeństwa i zarządzanie certyfikatami i modułami zabezpieczeń.

- **Blokada urządzenia**: konfigurowanie kodu blokady urządzenia
- **Wł. blokadę SIM**: konfigurowanie telefonu do korzystania wyłącznie z określonej karty SIM; jeżeli blokada karty SIM jest włączona, nie można używać innej karty SIM w telefonie
- **Włącz kod PIN karty SIM**: konfigurowanie telefonu do żądania kodu PIN przy każdym włączeniu
- **Zmień kod PIN karty SIM**: zmiana kodu PIN
- **Zmień kod PIN2**: zmiana kodu PIN2

- **Certyfikaty**: wyświetlanie certyfikatów zabezpieczeń. Certyfikaty te pomagają w zabezpieczeniu osobistych danych użytkownika oraz unikaniu wirusów i innego niebezpiecznego oprogramowania.
- **Zmień hasło**: zmiana hasła blokowania połączeń
- **Zmień hasło resetu**: zmiana hasła telefonu
- **Resetuj**: przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych
- **Mobile Tracker:** konfigurowanie telefonu do wysyłania komunikatu do rodziny lub przyjaciół wówczas, gdy ktoś próbuje użyć telefonu z inną kartą SIM. Ta funkcja może nie być dostępna z powodu pewnych funkcji obsługiwanych przez operatora sieci.

Konfiguracja poczty e-mail

Tworzenie nowego konta e-mail.

Tekst ruchomy

Konfigurowanie wyświetlania tekstu ruchomego dla nowych wiadomości. Po otrzymaniu nowej wiadomości, zostanie ona wyświetlona z wybranym obrazem na ekranie.

Ustawienia wysyłania SMS

Zmiana ustawień wysyłania wiadomości tekstowych.

Zarządzane programy

Wyświetlanie historii instalacji programów.

Usuwanie programów

Usuwanie programów zainstalowanych w telefonie. Przewiń do programu i naciśnij klawisz <**Menu**> → **Usuń**.

Czas podwś. klaw.

- **Bateria**: wyświetlanie poziomu naładowania baterii
- **Autom. blokada klaw**: konfigurowanie opóźnienia wyłączania podświetlenia wyświetlacza
- **Jasność wyświetlacza**: konfigurowanie opóźnienia wyłączania podświetlenia wyświetlacza
- **Czas podświetlenia**: konfigurowanie jasności wyświetlacza
- **Podśw. klaw. wł**: konfigurowanie opóźnienia wyłączania podświetlenia klawiatury
- **Czujnik światła**: konfigurowanie telefonu do korzystania z czujnika światła w związku z włączaniem podświetlenia wyświetlacza i klawiatury
- **Czas podświetlenia**: konfigurowanie stałego włączenia podświetlenia klawiatury (**Zawsze**) lub okresu podświetlenia (**Ustaw. Własne**) przy użyciu następujących opcji
- **Godzina rozpoczęcia**: konfigurowanie godziny włączenia klawiatury
- **Godzina zakończenia**: konfigurowanie godziny wyłączenia klawiatury

Dane właściciela

Można podać własne dane kontaktowe.

Informacje o pamięci

Wyświetlenie informacji dotyczących używanej aktualnie pamięci telefonu lub karty pamięci. Aby sformatować kartę pamięci, naciśnij klawisz <**Menu**> → **Formatuj kartę pamięci**.

Nazwa urządzenia

Konfigurowanie nazwy telefonu.

Ułatwienia dostępu

- **Rozmiar czcionki syst.**: konfigurowanie wielkości tekstu na wyświetlaczu
- **Limit czasu wielokr. nac.**: konfigurowanie opóźnienia naciśnięcia klawiszy podczas wprowadzania tekstu
- **Limit czasu potwierdz.**: konfigurowanie limitu czasowego dla niepotwierdzonych operacji
- **Głośn. alarmu połącz.**: konfigurowanie głośności dla dźwięku alertu podczas połączenia

Informacje

Wyświetlanie informacji dotyczących telefonu.

Reportowanie błędów

Skonfiguruj urządzenie do raportowania błędów oprogramowania i wysyłania ich do firmy Microsoft. Pomoże to firmie Microsoft ulepszyć kolejne wersje produktów.

Opinie klientów

Można skonfigurować urządzenie do wysyłania informacji zwrotnej na temat sposobu używania produktów Windows Mobile. Pomaga to identyfikować trendy oraz wzorce użytkowania w celu udoskonalania przyszłych wersji produktów.

Windows Update

Można skonfigurować urządzenie, aby pobierało ważne aktualizacje i aktualizacje zabezpieczeń ze strony WWW firmy Microsoft. Firma Microsoft udostępnia aktualizacje dla oprogramowania systemu operacyjnego Windows i sprzętu opartego na Windows do aktualizowania urządzeń i zabezpieczania ich przed znanymi zagrożeniami.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z telefonem komórkowym, przed kontaktem z serwisem prosimy o wykonanie poniższych procedur.

Po włączeniu telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Tekst	Sposoby rozwiązania problemu:
Awaria karty SIM	Należy sprawdzić, czy kartę SIM jest poprawnie włożona do telefonu.
Wprowadź kod PIN karty SIM	Jeśli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do kartę SIM. Aby wyłączyć tą funkcję wybierz **<Start>** → **<Wszystkie progr.>** → **Ustawienia** → **Zabezpieczenia** → **Wyłącz kod PIN karty SIM**.
Potrzebny kod PUK	Kartę SIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK, dostarczony przez operatora.

a

Urządzenie nie wykrywa sygnału sieci (brak słupków obok ikony sieci)

- Jeśli urządzenie zostało właśnie włączone, poczekaj około dwóch minut na odszukanie sieci i odebranie sygnału.
- Sygnał może nie być dostępny w tunelach i windach. Przejdź na otwarty teren.
- Możesz znajdować się pomiędzy dwoma obszarami usług. Sygnał powinien pojawić się po wejściu w obszar usług.

Zapomniałeś kodu zabezpieczającego, PIN lub PUK

Jeśli zapomnisz lub zgubisz ten lub inny kod, skontaktuj się ze sprzedawcą lub usługodawcą.

Na wyświetlaczu widać białe linie

Wyświetlacz może zawierać białe linie, jeśli włączyłeś urządzenie po raz pierwszy od długiego czasu lub wyjąłeś baterię bez uprzedniego wyłączenia urządzenia. Wyświetlacz powinien wrócić do stanu normalnego po kilku minutach.

Wprowadzony numer nie jest wybierany

- Upewnij się, że naciśnięto klawisz [ ].
- Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru.

Został wybrany kontakt, z którym chcesz się połączyć, ale numer nie jest wybierany

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.

Druga strona nie słyszy rozmowy

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zablokowany.
- Przysuń wbudowany mikrofon do ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest słaba

- Upewnij się, że nie zasłaniasz wewnętrznej anteny, znajdującej się w dolnej części urządzenia.
- W obszarach o słabym sygnale możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie czasem wyłącza się podczas ładowania

- Odłącz urządzenie od ładowarki, wyjmij i zainstaluj ponownie baterię, a następnie ponów próbę ładowania.
- Złącza baterii mogą być brudne. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo tego bateria nie będzie się ładowała do końca, należy się jej pozbyć z zachowaniem zasad utylizacji i wymienić na nową baterię.

Urządzenie jest gorące

W przypadku korzystania z kilku aplikacji jednocześnie urządzenie wymaga dodatkowej energii i może się rozgrzać. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Wyświetlono monit o usunięcie części danych

Niewielka ilość dostępnej pamięci. Przenieś dane na kartę pamięci lub usuń stare elementy aplikacji.

Nie można połączyć się z Internetem

- Upewnij się, że wprowadzono poprawne ustawienia dla dostawcy usług internetowych.
- Upewnij się, że uaktywniono bezprzewodowe połączenie u operatora komórkowego oraz że sygnał nie jest zakłócany.
- Upewnij się, że wprowadzono poprawną nazwę użytkownika i hasło.

Nie można odnaleźć urządzenia zgodnego z interfejsem Bluetooth

- Upewnij się, że w obu urządzeniach włączono funkcję Bluetooth.
- Upewnij się, że odległość pomiędzy urządzeniami nie przekracza 10 metrów i nie rozdziela ich ściana lub inne przeszkody.
- Upewnij się, czy w obu urządzeniach wybrano opcję widoczności.
- Upewnij się, że oba urządzenia są zgodne z interfejsem Bluetooth.
- Upewnij się czy wprowadzono ten sam kod dostępu na obu urządzeniach.

Nie można słuchać muzyki na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym

- Upewnij się, że urządzenie jest połączone z zestawem słuchawkowym.
- Upewnij się, że format pliku muzycznego, który chcesz odtworzyć, jest obsługiwany przez zestaw słuchawkowy.
- Upewnij się, że odległość pomiędzy zestawem słuchawkowym a urządzeniem nie przekracza zasięgu granicznego i nie rozdziela ich ściana lub inne przeszkody.

Umowa: WARUNKI UDZIELENIA PRZEZ MICROSOFT LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE WINDOWS MOBILE 6.1

Niniejsze warunki licencji stanowią umowę między licencjobiorcą a firmą Samsung Electronics Inc. (zwaną dalej "Firmą"). Prosimy o zapoznanie się z nimi. Warunki dotyczą oprogramowania zainstalowanego w zakupionym urządzeniu. Przez oprogramowanie należy rozumieć również wszelkie osobne nośniki, na których zostało ono dostarczone.

Oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu obejmuje oprogramowanie używane przez Firmę na podstawie licencji udzielonej przez Microsoft Corporation lub podmioty z nią stowarzyszone.

Niniejsze warunki mają również zastosowanie do wszelkich:

- aktualizacji,
- dodatków,
- usług internetowych oraz
- usług wsparcia technicznego

dotyczących niniejszego oprogramowania, chyba że wymienione pozycje podlegają innym warunkom. W takim przypadku obowiązują warunki specjalne.

Zgodnie z podanymi niżej informacjami, korzystanie z niektórych funkcji jest równoznaczne z wyrażeniem przez licencjobiorcę zgody na przesyłanie pewnych standardowych danych z komputera w związku z wykorzystaniem usług internetowych.

Korzystając z oprogramowania, w tym za pośrednictwem opisywanego urządzenia, licencjobiorca wyraża zgodę na niniejsze warunki. Jeśli nie wyraża na nie zgody, nie powinien używać urządzenia ani oprogramowania. W takim wypadku należy skontaktować się z Firmą w celu ustalenia sposobu zwrotu kosztów nabycia urządzenia lub dokonania jego wymiany.

OSTRZEŻENIE: Jeśli w oprogramowaniu wykorzystano technologie sterowania głosem, należy pamiętać, że używanie go wymaga odpowiedniej uwagi ze strony licencjobiorcy. Podczas prowadzenia samochodu odwrócenie uwagi od drogi może być przyczyną wypadku lub innych poważnych następstw. Nawet sporadyczne i krótkie chwile nieuwagi mogą okazać się niebezpieczne, jeśli odwrócenie uwagi od czynności kierowania samochodem nastąpi w krytycznym momencie.

Firma oraz Microsoft nie składają żadnych oświadczeń, nie gwarantują ani w inny sposób nie określają, że wykorzystanie oprogramowania w trakcie prowadzenia lub dowolnego sposobu obsługi pojazdu silnikowego jest zgodne z przepisami prawa, bezpieczne, w jakikolwiek sposób zalecane lub że oprogramowanie zostało przewidziane w takim celu.

Licencjobiorcy, który przestrzega niniejszych warunków licencji, przysługują określone poniżej prawa.

1. **PRAWA DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA**

   Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, z którym oprogramowanie zakupiono.

2. **DODATKOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z LICENCJĄ I/LUB PRAWA DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA**

   a. **Konkretne zastosowanie** Urządzenie zostało zaprojektowane przez Firmę do konkretnych zastosowań. Można je wykorzystywać tylko zgodnie z przeznaczeniem.

   b. **Programy Microsoft wchodzące w skład oprogramowania oraz wymagane licencje dodatkowe** Z wyjątkiem opisanych poniżej sytuacji, niniejsze warunki licencji mają zastosowanie do wszystkich programów Microsoft wchodzących w skład oprogramowania. Jeśli warunki licencji na dowolne z programów składowych przyznają licencjobiorcy inne prawa, które w wyraźny sposób nie kolidują z niniejszymi warunkami licencji, licencjobiorca nabywa również te prawa.

      i. W ramach niniejszej umowy licencjobiorca nie nabywa żadnych praw związanych z programami Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync oraz wersją próbną Microsoft Outlook 2007, które podlegają warunkom licencji im towarzyszących.

   c. **Rozpoznawanie mowy** Jeśli oprogramowanie zawiera składnik lub składniki do rozpoznawania mowy, licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że rozpoznawanie mowy jest procesem czysto statystycznym i z natury obarczonym ryzykiem powstawania błędów. Firma, Microsoft ani ich dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku błędów w procesie rozpoznawania mowy.

d. **Funkcje telefonu** Jeśli oprogramowanie posiada funkcje telefonu, całość lub część oprogramowania może nie funkcjonować w przypadku, gdy licencjobiorca nie posiada lub nie utrzymuje konta u operatora łączności bezprzewodowej ("Operator mobilny") lub gdy sieć Operatora mobilnego nie działa lub nie została skonfigurowana do współpracy z urządzeniem.

3. **ZAKRES LICENCJI** Oprogramowanie jest udostępniane na warunkach licencji i nie podlega sprzedaży. Z niniejszej umowy wynikają dla licencjobiorcy wyłącznie prawa do korzystania z oprogramowania. Wszelkie pozostałe prawa należą do Firmy i Microsoft. O ile odpowiednie przepisy nie gwarantują licencjobiorcy praw wykraczających poza te ograniczenia, można korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie określony w niniejszej umowie.

Taki sposób wykorzystania zakłada zachowanie zgodności z ograniczeniami technicznymi, które umożliwiają korzystanie z oprogramowania tylko w określony sposób. Zabrania się:

- podejmowania prób obejścia ograniczeń technicznych oprogramowania;
- stosowania technik inżynierii wstecznej, dekompilowania i dezasemblowania oprogramowania;
- wykonywania większej liczby kopii oprogramowania niż określono w niniejszej umowie;
- publikowania oprogramowania w celu udostępnienia go innym osobom;
- wypożyczania, dzierżawienia i wynajmowania oprogramowania oraz
- korzystania z oprogramowania w celu świadczenia komercyjnych usług hostingowych.

Poza wyjątkami wyraźnie wymienionymi w umowie, prawa dostępu do oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu nie dają licencjobiorcy prawa do stosowania patentów Microsoft lub innych praw własności intelektualnej do oprogramowania lub urządzeń, które mają dostęp do urządzenia.

Do uzyskiwania zdalnego dostępu do oprogramowania z komputera lub serwera można wykorzystać technologie zdalnego dostępu zawarte w oprogramowaniu, np. program Remote Desktop Mobile. Za uzyskanie dowolnych licencji na używanie protokołów umożliwiających dostęp do innego oprogramowania odpowiada licencjobiorca.

4. **USŁUGI INTERNETOWE** Microsoft wraz z oprogramowaniem dostarcza usługi internetowe. Microsoft zastrzega sobie prawo do ich modyfikowania lub wycofania w dowolnym momencie.

   a. **Zgoda na świadczenie usług internetowych** Opisane poniżej funkcje umożliwiają połączenie z systemami komputerowymi Microsoft lub dostawcy usług za pośrednictwem Internetu. W niektórych sytuacjach licencjobiorca może nie zostać poinformowany odrębnym komunikatem o fakcie połączenia. Niektóre z tych funkcji można wyłączyć lub ich nie używać. Więcej informacji na ich temat można znaleźć na stronie: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931.

Korzystanie z tych funkcji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie danych. Microsoft nie wykorzysta ich w celu ustalenia tożsamości licencjobiorcy ani skontaktowania się z nim.
Informacje o urządzeniu Wymienione poniżej funkcje wymagają korzystania z protokołów internetowych, za pośrednictwem których do odpowiednich systemów przesyłane są dane urządzenia, takie jak adres protokołu internetowego, typ systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki oraz nazwa i wersja używanego oprogramowania, jak również kod językowy urządzenia, w którym oprogramowanie zainstalowano. Microsoft wykorzystuje te informacji w celu zapewnienia licencjobiorcy dostępu do usług internetowych.

- **Funkcja Windows Mobile Update** Funkcja Windows Mobile Update daje licencjobiorcy możliwość otrzymywania i instalowania aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, o ile aktualizacje są dostępne. Funkcję tę można wyłączyć. Firma lub Operator mobilny mogą nie obsługiwać tej funkcji ani aktualizacji dla danego urządzenia.
- **System Windows Media Digital Rights Management** Właściciele zawartości korzystają z systemu WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) w celu ochrony swoich praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich. System WMDRM używany jest przez oprogramowanie będące przedmiotem niniejszej umowy oraz oprogramowanie stron trzecich w celu odtwarzania i kopiowania zawartości zabezpieczonej przy użyciu technologii WMDRM.

Jeśli ochrona zawartości mimo to okaże się nieskuteczna, właściciele zawartości mogą zwrócić się do Microsoft o usunięcie właściwości oprogramowania polegającej na odtwarzaniu lub kopiowaniu chronionej zawartości w systemie WMDRM. Takie usunięcie nie wpływa na pozostałą zawartość. Pobierając licencje na chronioną zawartość, licencjobiorca wyraża zgodę na dołączenie przez Microsoft listy usuniętych pozycji do licencji. Właściciele zawartości mogą wymagać od licencjobiorcy aktualizacji WMDRM jako warunku uzyskania dostępu do określonej zawartości. Korzystając z oprogramowania Microsoft, które zawiera technologię WMDRM, licencjobiorca otrzyma komunikat z zapytaniem o zgodę na uaktualnienie go do najnowszej wersji. Nie wyrażając zgody na uaktualnienie, licencjobiorca traci możliwość dostępu do zawartości wymagającej aktualizacji.

b. **Niewłaściwe wykorzystanie usług internetowych** Z usług internetowych nie wolno korzystać w jakikolwiek sposób, który mógłby powodować ich uszkodzenie lub zakłócać wykorzystanie ich przez innych użytkowników. Usług tych nie wolno używać w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek usług, danych, kont lub sieci w dowolny sposób.

5. **UWAGI NA TEMAT STANDARDU ZAPISU WIZUALNEGO MPEG-4**
Oprogramowanie może zawierać technologię dekodowania obrazu MPEG-4. Jest to format kompresji danych wideo. Firma MPEG LA, L.L.C. wymaga następującego oświadczenia:
WYKORZYSTANIE TEGO PRODUKTU W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZGODNY ZE STANDARDEM ZAPISU WIZUALNEGO MPEG 4 JEST ZABRONIONE, Z

WYJĄTKIEM ZASTOSOWAŃ ZWIĄZANYCH BEZPOŚREDNIO Z (A) DANYMI LUB INFORMACJAMI (i) WYGENEROWANYMI PRZEZ KONSUMENTA I UZYSKANYMI OD NIEGO NIEODPŁATNIE, A TYM SAMYM NIE DOTYCZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ (ii) PRZEZNACZONYMI WYŁĄCZNIE NA PRYWATNY UŻYTEK, ORAZ (B) INNYMI ZASTOSOWANIAMI UJĘTYMI W ODRĘBNYCH LICENCJACH UDZIELANYCH PRZEZ FIRMĘ MPEG LA, L.L.C.

W razie pytań na temat standardu zapisu wizualnego MPEG-4 prosimy o kontakt z firmą MPEG LA, L.L.C. pod adresem: 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com.

6. **CERTYFIKATY CYFROWE** W oprogramowaniu wykorzystywane są certyfikaty cyfrowe w formacie X.509. Służą one do uwierzytelniania.
7. **OPROGRAMOWANIE DO NAWIĄZYWANIA POŁĄCZEŃ** Pakiet oprogramowania w urządzeniu może zawierać program Windows Mobile Device Center lub Microsoft ActiveSync. Jeśli dołączono jeden z tych programów, można go zainstalować i korzystać z niego, stosując się do dołączonych warunków licencji. Jeśli nie dostarczono żadnych warunków licencji, można zainstalować i używać tylko jednej (1) kopii oprogramowania na pojedynczym komputerze.
8. **DOSTĘP DO SIECI** W przypadku korzystania z sieci, np. z sieci pracodawcy, jej administrator może ograniczyć dostęp do niektórych funkcji urządzenia.

9. **WSPARCIE TECHNICZNE** Więcej informacji na temat możliwości otrzymania pomocy można uzyskać, kontaktując się z Firmą. W tym celu należy skorzystać z numeru pomocy technicznej dostarczonego wraz z urządzeniem.
10. **ŁĄCZA DO WITRYN STRON TRZECICH** Jeśli oprogramowanie zawiera łącza do witryn stron trzecich, należy przyjąć, że zostały one podane wyłącznie dla wygody licencjobiorcy, a ich włączenie do oprogramowania nie oznacza reklamowania witryn stron trzecich przez Microsoft.
11. **KOPIA ZAPASOWA** Zezwala się na wykonanie tylko jednej kopii zapasowej oprogramowania. Można ją wykorzystać wyłącznie w celu ponownego zainstalowania oprogramowania w urządzeniu.
12. **DOWÓD POSIADANIA LICENCJI** Jeżeli licencjobiorca nabył oprogramowanie wraz z urządzeniem, na dysku bądź innym nośniku danych, autentyczność licencji sprawdzana jest w oparciu o oryginalną etykietę Certyfikatu Autentyczności znajdującą się na oryginalnej wersji oprogramowania. Ważna etykieta musi być zamocowana do urządzenia lub znajdować się na lub wewnątrz opakowania programu. Jeśli licencjobiorca otrzyma etykietę osobno, nie będzie ona ważna. Aby móc udowodnić posiadanie ważnej licencji, nie należy usuwać etykiety z urządzenia lub opakowania. Informacje na temat sprawdzania autentyczności licencji oprogramowania Microsoft można znaleźć w witrynie: http://www.howtotell.com.

13. **PRZEKAZANIE STRONIE TRZECIEJ** Oprogramowanie można przekazać trzeciej stronie bezpośrednio i wyłącznie razem z urządzeniem, etykietą Certyfikatu Autentyczności oraz niniejszymi warunkami licencji. Przed przekazaniem oprogramowania strona trzecia musi zgodzić się na niniejsze warunki licencji, które będą się stosowały do przekazania i korzystania z oprogramowania. Nie wolno zachowywać dla siebie żadnych kopii oprogramowania, włącznie z kopią zapasową.
14. **OPROGRAMOWANIE NIE JEST ODPORNE NA BŁĘDY** Oprogramowanie nie jest odporne na błędy. Oprogramowanie zostało zainstalowane w urządzeniu przez Firmę i ona ponosi odpowiedzialność za jego działanie.
15. **OGRANICZONY ZAKRES ZASTOSOWANIA** Oprogramowanie Microsoft jest przeznaczone dla systemów, które nie wymagają zapewnienia bezawaryjnego działania. Oprogramowania Microsoft nie wolno używać w żadnym urządzeniu ani systemie, w którym wadliwe funkcjonowanie oprogramowania mogłoby spowodować dające się przewidzieć ryzyko obrażeń lub śmierci jakiejkolwiek osoby. Zastosowania zabronione obejmują obiekty nuklearne, systemy nawigacji statków powietrznych i łączności oraz kontrolę ruchu lotniczego.

16. **BRAK GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE** Oprogramowanie dostarczane jest w takiej formie, w jakiej znajduje się w chwili dostawy. Wszelkie ryzyko związane z jego wykorzystaniem spoczywa na licencjobiorcy. Microsoft nie udziela żadnych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani nie formułuje specjalnych warunków. Wszelkie gwarancje otrzymane przez licencjobiorcę w związku z urządzeniem lub oprogramowaniem nie pochodzą od firmy Microsoft ani podmiotów z nią stowarzyszonych, jak również nie są dla nich wiążące. W przypadkach dopuszczanych przez prawo lokalne Firma oraz Microsoft wykluczają dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do konkretnego celu oraz nienaruszania praw osób trzecich.

17. **OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI** Microsoft i podmioty z nią stowarzyszone zapewniają odszkodowanie wyłącznie za szkody bezpośrednie do kwoty 50 USD lub wartości równoważnej wyrażonej w lokalnej walucie. Licencjobiorca nie może ubiegać się o pokrycie jakichkolwiek innych szkód, w tym szkód wynikowych, związanych z utratą zysków, szczególnych, niebezpośrednich i przypadkowych.

    Ograniczenie stosuje się do:

    - wszystkich aspektów korzystania z oprogramowania, usług, zawartości (w tym kodu) witryn internetowych stron trzecich, programów stron trzecich oraz
    - roszczeń związanych z naruszeniem warunków umowy, rękojmi, gwarancji oraz specjalnych warunków, odpowiedzialnością obiektywną, zaniedbaniem oraz dopuszczeniem się czynu niedozwolonego w zakresie dozwolonym odpowiednimi przepisami prawa.

Jest ono stosowane również wtedy, gdy Microsoft zdaje sobie sprawę z możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe ograniczenie może nie dotyczyć niektórych licencjobiorców z uwagi na prawo krajowe, które nie dopuszcza wyłączenia lub ograniczenia szkód przypadkowych, wynikowych i innych.

18. **OGRANICZENIA EKSPORTOWE**
Oprogramowanie podlega ustawom i przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych. Należy stosować się do wszelkich krajowych i międzynarodowych ustaw i przepisów eksportowych, które dotyczą oprogramowania. Przepisy te zawierają ograniczenia dotyczące miejsc docelowych eksportu i importu, użytkowników końcowych oraz sposobu użytkowania. Dodatkowe informacje można znaleźć w witrynie: www.microsoft.com/exporting.

Indeks

ActiveSync
- harmonogram, 32
- instalacja, 30
- serwer Exchange, 32
- synchronizacja, 31

Adobe Flash Lite zob. multimedia

Adobe® Reader LE, 17

alarm
- konfigurowanie, 38
- wyłączanie, 38

Bluetooth
- łączenie z innymi urządzeniami, 28
- odbieranie danych, 29
- port COM, 29
- przesyłanie danych, 28
- włączanie 27

certyfikat, 52

czytnik RSS, 23

data i godzina, 46

dźwięki, 44

gry, 36

Java, 36

język, 47

kalendarz
- tworzenie zdarzeń, 14
- wyłączanie alarmów zdarzeń, 14
- zmiana widoków, 14

kalkulator, 39

komunikator
- konfigurowanie i rejestrowanie, 22
- rozmowa, 23

kontakty
- kopiowanie kart kontaktów, 12
- przypisywanie numerów szybkiego wybierania, 13

przypisywanie obrazów lub dzwonków, 13

Menedżer bezprzew., 47

Menedżer grupy, 17

menedżer plików, 19

Menedżer zawartości zob. multimedia

multimedia

nagrywanie plików głosowych, 11
odtwarzanie plików flash, 10
odtwarzanie plików głosowych, 11
otwieranie plików w Menedżerze zawartości, 6

notatki głosowe, zob. multimedia

Office Mobile

dokumenty Word, 15
OneNote, 16
pokazy slajdów PowerPoint, 16
skoroszyty Excel, 14

podcasty, 25

przelicznik

dodawanie walut, 39
przeliczanie jednostek miary, 40
przeliczanie walut, 40
ustawianie kursów wymiany, 39

radio FM

słuchanie, 8
zapisywanie stacji, 8

serwer Exchange zob. ActiveSync

stoper, 40

wiadomości

e-mail, 3
MMS, 1
wyświetlanie, 4

wyświetlacz, 46

zabezpieczenia, 51

zadania

oznaczanie jako zakończone, 19
tworzenie, 19

Zdarzenie, 38

zegar

ustawianie alarmów, 38
wyłączanie alarmów, 38
zmiana czasu na świecie, 37